

Guida per l'installazione

ROM GrossoShop by BB72

su LeEco LE 2



PREREQUISITI FONDAMENTALI:

1. Smartphone completamente carico





2. Driver ADB installati correttamente nel PC



- 3. Archivio <u>Le2_x620_BB72_GS_5.6.013S_r2.7z</u> da scaricare
- e decomprimere sul PC



5. Eventuali Antivirus e Firewall disattivati



PROCEDURA DI INSTALLAZIONE :

1. Colleghiamo lo smartphone al PC via cavo USB quindi andiamo su **Settings>About phone**>clicchiamo ripetutamente su **Build number** finché non apparirà il popup *"You are now a developer!"*

*A8	2° C = 16:44	2 * A 0	© □ ■ 16:44	W#A0	♥ 0 ■ 16:44
		System settings		🔶 About phone	
16:44		System update		WOONT NUMBER	UP MARK
May 13, 2016		Language & input		Android version	4.0
Finany				Android security patch level	
		🛞 Date & time		February 1, 2016	
		Power on & off settings		EUI version	5.4.0100 Ebaile
13 🕒	0	O Application management		CPU	Helio X20 10-com 3.3GHz
Cleck Calcular Vestor	Water			GSM Baseband version	
and the second second	-	🕑 Battery		NOLATIAN MUSIC NO VIET LIT	2010/04/02 21:11
💿 🍈 🖳	<u> </u>	G Storage		Kernel version	
Revuise Control Malpaper Late	Lettors			Annalise Apple 2011 12:06 CST 20116	
	A CONTRACTOR	Factory data reset			-
- M K	~			Build number	
	~	Accessibility		TE SCHOLEGE TO HAVE THE	
Fir nanoger Le Iture Sallery	Series .	O Distan		User experience plan	
		• enoug		inder to improve car produces and cast	Inter service
		About phone		You are now a d	eveloper
		0	88		
		Epolan voltrage	App selfrige		



2. Torniamo su Settings> selezioniamo Developer options> attiviamo i tre toggle in figura>i driver si installeranno ne PC.

E+A0	≈ 0 ■ 16:44	2+A0	≫ CI ■ 16×65			
System settings		Developer options				
Canguage & input		On				
🕘 Date & time		Stay awake Discess witness step whit charging				
Power on & off settings		Enable Bluetooth HCI snoop log Optimised Microsoft HCI proteins in a Re-				
Application management		OEM unlooking Allow the basilitader to be unlocked				
Battery		Running services	2			
Storage		and an operation of the second s				
Factory data reset		USB debugging				
Accessibility		Revoke USB debucoing authorizations				
O Printing		Bug report shortcut				
Developer options		Show a builtan in the power menu for taking intrag- legion				
About phone		Select mock location app No muck location app net				
0	BB App with the	Enable view attribute inspection				
J Installatione driver						
Il dispositivo è pronto per	l'utilizzo					
Le X620 Le X620 Dispositivo USB composito Le	Pron Pron Pron Pron	to per l'utilizzo to per l'utilizzo to per l'utilizzo to per l'utilizzo				
Dispositivo USB composito Le X620 Android Composite ADB Interface	Pron Pron Pron	rto per l'utilizzo ito per l'utilizzo ito per l'utilizzo				
		Chiudi				



3. Scarichiamo l'archivio <u>ADB</u> ed estraiamolo nel PC, posizioniamoci con la freccia del mouse in un punto bianco di questa cartella e premiamo "tasto shift tastiera+tasto destro del mouse" quindi selezioniamo: "*Apri finestra di comando qui*"

Nella finestra di comando scriviamo *adb devices* e premiamo **Invio** ATTENZIONE: *teniamo acceso il display dello smartphone perché ci apparirà il popup su cui dovremo spuntare "consenti sempre" e dare OK.*





4. Apriamo la directory Le2_x620_BB72_GS_5.6.013S e trasciniamo i files: 01_Le2_x620_BB72_GS_5.6.013S_BASE_BETA4.zip 02_Le2_x620_BB72_GS_5.6.013S_ADDON_BETA4.zip nella memoria principale del telefono.

Summer - Spins	Contration + Human Avenuella			R.+.()	L.
a how	The second second second	Mine had be	The .	In-minist.	
ME Central	I Law were addressed to the state	Aven had 2004	Catello di Na		
The second	In the second se	AARD BRANDS	(abile matters)	1.4614.008.005	
a Deather	TRUE WARELS, SERVICE, MILLIS	ALL DELLEVE	Charles managements	14(21,00)	
in facetor in	The second secon			1000	
E Destrete					
1				- 8	č
Of States			. * [**]	UI.	
-Opena +	and the second sec			S. *	ŝ
a forestat					
	and the second design of the s				

5. Spegniamo lo smartphone ed entriamo in **Fastboot mode** premendo contemporaneamente **tasto power e volume meno**, i driver si installeranno nel PC





6. Selezioniamo il comando adb_cmd.exe contenuto nella directory Le2_x620_BB72_GS_5.6.013S e digitiamo *fastboot oem unlock*



7. Selezioniamo il comando flash_TWRP.bat contenuto nella directory Le2_x620_BB72_GS_5.6.013S e la recovery sarà flashata in pochi secondi

C UWINOWSSystemscumblese							
C:\Usero\Dell\Desktoy\Le2_x620_BB? fasthoot flash recovery Letu-X620 torgat reported max downlaad size ending 'recovery' (14170 KB) pomy I 0,890a1 writing 'recovery'	2_08_5.6.0135\1 Twrp-3.0.2-0_BI of 134217728 by	letv-%628-HECOVE 172_r18.ing Utes	RY-TWRP_G8,				
			-				
1872_05_36.0L15 · Lenv-Multi-RECOVERT-TWRP	02.0015	• • •	Constituted				
Condividi con + Stampa Masterizza	Nuova cartella						
Nome	Utima modélica	Тіре	Dimensione				
🕄 ada.exe	18/02/2016 09:53	Applicatione	590 KB				
adb_cmd.ese	01/07/2014 05:44	Applications	460.103				
AdsWinApi.dl	18/02/2016 09:19	Estensione dell'ap	94-68				
🔺 AdsWinUsbApi.dl	18/02/2016 09:19	Estensione dell'ap	60 408				
Tastboot.exe	18/02/2016 09:53	Applications	312 KB				
Tash_STOCK.bat	09/05/2016 22:20	File batch Windows	1.408				
In flash_TWRP.bat	00/05/2016 20:49	File batch Windows	1 68				
Letv-3620-Stock.img	29/04/2016 15:30	File immagine disco	20.480 408				
Letv-X620-Twop-3.0.2-0_B872_r10.img	03/05/2016 23:18	File immagine disco	14,178 108				



8. Stacchiamo il cavo USB e premiamo contemporaneamente tasti volume sopra e power fino alla comparsa del logo LeEco quindi rilasciamoli immediatamente per entrare in twrp recovery.

ATTENZIONE: una piccola scritta di warning ci avviserà che il bootloader è sbloccato, questa scritta apparirà d'ora in poi ogni volta che avvieremo il telefono!

Spuntiamo Never show this screen during boot again e facciamo lo swipe da sinistra verso destra per confermare le modifiche.





9. Selezioniamo Wipe>quindi Advanced Wipe>spuntiamo Dalvik/ART

Cache - Data- Cache>facciamo lo swipe da sinistra verso destra per confermare il wipe

ATTENZIONE: atteniamoci al 100% ai soli wipes indicati da fare SOLO adesso ed in nessun'altra fase dell'installazione

CPU: 36 °C	7:21 PM	Battery: 92%	CPU: 35 °C	7:22 PM	Battery: 92%	CPU: 35 °C	7:22 PM	Battery: 92%
TWRP For I 3.0.2-0 mod 8	Le X620 1604 872	29	Wipe Factory Re	set		Wipe Advanced W	ipe	
Install		Wipe	Wipes Data, Cache, and Dahik (not including internal storage)			Select Partitions to I	lipe: he	
			N the	lost of the time this is only wipe that you nee	d.	Deta		
Backup		Restore	Press back button to cancel.			Cache		
Mount	s	Settings						
Advanced		Reboot	Advanced W	ipe For	mat Data	Repair	or Change File Syste	
				Swipe to Fact	ory Reset		Swipe to Wipe	
▼		x	Þ	0	×.	▼	۵	
CPU: 54 *C Wipe Comp Successful Example to loss */v Updating partition d Lobacking partition d Lobacking partition d Lobacking mandel Wipes partition d Classer, Astronomical Classer, Astronomical	8:19 PM plete very languages// trails is present. prectories hip for wiping /decayed ng make_socite realls	Battery: 94%						
Back		oot System						



10. Torniamo indietro fino al menù principale della TWRP,

selezioniamo Install e scrolliamo fino a selezionare il

file 01_Le2_x620_BB72_GS_5.6.013S_BASE_BETA4.zip, effettuiamo lo swipe da sinistra verso destra per confermare l'installazione della rom ed a flash terminato selezioniamo Reboot System.

Ci verrà chiesto se vogliamo disabilitare permanentemente la recovery stock quindi facciamo il solito swipe per accettare ed il sistema si riavvierà.

ATTENZIONE: Il telefono si riavvierà durante il primo boot ed è normale.





11. Possiamo selezionare Skip in tutti gli step dell'installazione guidata prima di entrare nel sistema operativo, quindi spegnere e riavviare nuovamente in recovery TWRP selezionando Install e scegliendo questa volta il file 02_Le2_x620_BB72_GS_5.6.013S_ADDON_BETA4.zip, effettuiamo lo swipe da sinistra verso destra per confermare ed a flash terminato selezioniamo Reboot System.





12. Al riavvio entriamo in **Settings**> selezioniamo **Language e input**> scegliamo la lingua **Italiano**





13. Per eliminare la pagina a sinistra del launcher con contenuti cinesi basta tenere premuto il tasto sinistro e premere sull'occhio che appare in alto sulla pagina del launcher





Procedura terminata

Ora abbiamo il nostro smartphone LeEco Le2 X620 con Italiano, Play Store di Google e permessi di Root abilitati.

Ringraziamo come sempre il nostro amico Paolo alias BB72 per questo splendida rom.





ALTRE RISORSE UTILI

Miniguida nel caso si voglia fare *wipe data da TWRP:*

1. Accertarsi di avere nella memoria del cellulare ci siano i due file zip della rom **base** e **addon**

- 2. Riavviare in twrp ed eseguire wipe data
- 3. Senza riavviare fare il flash dello zip base
- 4. Fare il primo boot
- 5. Riavviare in recovery e flashare il file addon senza alcun wipe e riavviare

Miniguida per tornare a rom stock LeEco:

- 1. Scaricare lo zip della rom stock QUI
- 2. Copiare lo zip della rom stock e zip no-verity-opt-encrypt.zip
- 3. Riavviare in recovery twrp
- 4. Fare i soliti 3 wipes e flashare lo zip della rom stock
- 5. Subito dopo senza riavviare flashare no-verity-opt-encrypt.zip
- 6. Riavviare e se viene chiesto di disabilitare il flash della recovery stock fare lo swipe